

XPass Q2

QR RFID デバイス




XPass Q2 は来訪者やチケット利用者が多い高トラフィック環境での高速な入退室のために設計されたリーダーです。QRコード・バーコードを重視したスマートな設計とマルチ credenシャル対応により、人の流れをスムーズに保ち、コンパクトで耐久性の高い筐体で、混雑した出入口でも簡単に導入できます。

SECURE

XPass Q2 QR RFID デバイス



高速処理・高い安定性を同時に。



QRコードからモバイルまで、マルチ認証可能。

XPass Q2は、通行量の多い施設において、1台のリーダーで迅速かつ柔軟なアクセス環境を提供します。専用のイメージングモジュールにより多様なQRコード/バーコードを読み取り、標準的なRFIDやモバイルクレデンシャルに至るまで、スリムな1台のリーダーで処理します。



耐久性とスタイリッシュさを

XPass Q2は、洗練されたスリムデザインと堅牢な構造を兼ね備えています。ダークアクリルのフロントパネルと控えめな照明が現代的な建築と自然に調和する一方、IP65等級のハウジングにより、屋外エントランス、フィットネスセンター、コワーキングスペースなど、人通りの多い場所でも高いデザイン性と耐久性を発揮します。



パワフルな性能と高速処理

XPass Q2は、高速な処理と安定した動作を同時に提供します。厳しい照度環境下でも迅速かつ正確にスキャンを行い、セキュアブートと改ざん検知機能によってクレデンシャルを安全に保護します。高い可用性を目指して設計されており、スムーズな入退室の動線を維持しつつ、施設のセキュリティを強化します。



既存システムとのスムーズな連携

コンパクトでありながら高性能なIPリーダーとして、多様な入退室管理環境に柔軟に対応可能です。スマートエッジ端末、ドアコントローラーとの連動、PCへの直接接続など、多彩なシステム構成をサポートし、設置および既存システムとの統合を極めて簡単に行うことができます。

製品仕様

TYPE	MODEL	XPQ2-DB
認証資格	RF オプション	125kHz : EM 13.56MHz : MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3 ^{※1} , FeliCa
	RF 読み取り距離 ^{※2}	EM, MIFARE, MIFARE Plus, DESFire : 30mm FeliCa : 15 mm
	モバイル	NFC, BLE
	バーコード、QRコード ^{※3}	対応 ^{※4}
一般	CPU	1.0GHz
	メモリ	8GB フラッシュ + 256MB RAM
	暗号化チップ	対応
	表示	マルチカラー LED
	サウンド	マルチトーンブザー
	使用環境温度	-20℃ ~ 60℃
	使用環境湿度	0% ~ 95%、(ただし、結露なきこと)
	カメラ	QR 専用
	寸法 (W×H×D)	50 x 150 x 40.2 (mm) ブラケット含む
	質量	本体 : 213g、ブラケット (ボルトを含む) : 40g
	IP 等級	IP65
容量	最大ユーザー数	200,000 ^{※5}
	最大認証資格数 (1:1)	カード : 200,000
	最大テキストログ	1,000,000
インターフェース	イーサネット	10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X
	RS-485	1ch ホスト または スレーブ (選択可)、OSDP V2 準拠
	Wiegand (入力 / 出力)	1ch ホスト または スレーブ (選択可)
	TTL 入力	3ch (High: 3 ~ 5V Low: 1V 以下)
	リレー	1 リレー (DC 30V 2A 抵抗負荷、1A 誘導負荷)
電源		DC 12V 0.5A, DC 24V 0.3A
		DC OUT 使用時 DC 12V 2.6A, DC 24V 1.4A
電源出力 ^{※6}		DC 12V (リーダー : 0.5A ロック : 1.2A)
		DC 24V (リーダー : 0.25A ロック : 0.6A)
製造メーカー		SUPREMA INC
製造国		韓国

※1 : DESFire EV2/EV3 カードは、DESFire EV1 カードの後方互換性を持つことによってサポートされます。

※2 : RF 読み取り範囲は、設置環境によって異なります。

※3 : QRコードは、最大32文字までのASCIIコードの文字列をサポートします。

※4 : QRコード以外を使用する場合は、別途ライセンス購入が必要です。

DataMatrix, Aztec, Micro QR Code, PDF417, Code39, Code128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13

※5 : 1ユーザーに1枚のカードを登録したユーザーの数。

※6 : XPassQ2を通してドアロック(電気錠)やカードリーダーへの電源供給が可能になりました。

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

©2026 Suprema Inc. ここに記載されているSuprema及び識別用の製品名と番号は、Suprema Inc.の登録商標です。Suprema以外のすべてのブランド及び製品名は、各社の商標、または登録商標です。

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

● 製品に関するお問い合わせは

SECURE

株式会社 セキュア

<https://secureinc.co.jp/>

0800-919-9500

東京本社 〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

大阪営業所・福岡営業所

札幌オフィス・仙台オフィス・福島オフィス・大宮オフィス・横浜オフィス・名古屋オフィス・広島オフィス

通話料無料
土日祝日除く 9:30~18:00

